

## Tranås Energis rutiner för ledningsvisning

### Anmäl alla grävarbeten

Alla grävarbeten som görs där det kan finnas el-, fiber- och/eller fjärrvärmeledningar ska anmälas via ledningskollen.se. Detta gäller även vid akuta grävarbeten.

Vissa stora projekt bör delas upp på flera ärenden för att utsättningen ska kunna göras planerat och i rätt tid.

Vårt kartsystem kan oftast svara direkt på om det finns infrastruktur så som elkablar, fiberkablar i slang eller fjärrvärmekulvert i grävområdet. Om det behövs utsättning kommer vi och markerar var ledningarna går, detta görs på helgfria tisdagar och torsdagar. Markeringar görs med röd färg för el, blå för fiber och grön för fjärrvärme. Kartmaterial och utsättningar är giltiga i 30 dagar.

Vi sätter endast ut kablar som ägs av Tranås Energi. Vi sätter endast ut kablar fram till elmätare, ej de som går vidare i kundens anläggning.

### Kostnad för utsättning

Utsättning är kostnadsfritt när du anmäler detta minst åtta arbetsdagar innan grävstart. Vid önskemål om snabbare utsättning är kostnaden 4 000 kr exkl. moms.

Om vi behöver sätta ut samma plats på nytt tar vi ut en avgift om 2 460 kr exkl. moms. Undvik detta genom att underhålla den markering om gjorts tidigare.

### Akut utsättning

Vid akuta oförutsedda händelser, som till exempel vattenläcka, gör vi utsättningen kostnadsfritt. Anmäl grävningen på ledningskollen.se, bocka i *Akut* vid skapande av ärendet och ring sedan 020-40 40 20 för att komma i kontakt med driftpersonalen på Tranås Energi.

### Att tänka på vid grävning

Det faktiska antalet ledningar som finns i varje markering kan variera. En markering kan representera flera nedgrävda ledningar. Var extra försiktig vid grävning en meter på varje sida om markeringen.

All schaktning inom fyra meters omkrets från våra nätstationer ska ske med försiktig grävning och assistans av följeman.

Vid friläggning av Tranås Energis el-, fiber- och/eller fjärrvärmeledningar ska Tranås Energi kontaktas. Frilagd kabel ska skyddas från åverkan och får inte hänga fritt vid djup schaktning. Återfyllning skall göras enligt anvisningar i EBR KJ 41.

### Skada på infrastruktur vid grävning

Om våra ledningar skadas i samband med grävarbeten får den som orsakade skadan stå för de kostnader som reparationen innebär. Det inkluderar inte bara materialkostnader utan kan också innebära hantering av kunder som blivit utan el.